Progetto INTEGRA

DATI DELLA FORNITURA			Frequenza
Sistema/UT	Fasi	Tensione [V]	[Hz]
TT 50 V	F+N	230	50

SPECIFICHE TECNICHE E PRESTAZIONALI DEL QUADRO (NORMA CEI EN 61439)

Caratteristiche	Riferimento ad articoli o paragrafi	Disposizioni di base	Opzioni riportate nella Norma	Prescrizioni dell'utilizzatore
Capacità di tenuta al cortocircuito				
Corrente di cortocircuito presunta ai terminali di alimentazione Icp (kA)	3.8.7	Determinata dal sistema elettrico	Nessuna	Icp 6 kA - Icc/Icw 6 kA
Corrente di cortocircuito presunta nel neutro	10.11.5.3.5	Max. 60% dei valori delle fasi	Nessuna	Icp 5.181 kA - Icc/Icw 6 kA
Corrente di cortocircuito presunta nel circuito di protezione	10.11.5.6	Max. 60% dei valori delle fasi	Nessuna	---
Requisiti di un SCPD nell'unità funzionale di entrata	9.3.2	Secondo condizioni installazione locali	SI / NO	Si
Protezione delle persone contro la scossa elettrica, in accordo con la IEC 60364-4-41				
Protezione in caso di guasto (contro i contatti indiretti)	8.4.3	Secondo condizioni installazione locali	Disconnessione automatica dell'alimentazione / Separazione elettrica / Isolamento completo	Disconnesione automatica dell'alimentazione
Condizioni di installazione				
Tipo di ambiente	3.5, 8.1.4, 8.2	Standard del costruttore, secondo l'applicazione	Interno / Esterno	Interno
Protezione contro l'ingresso di corpi solidi e di acqua	8.2.2, 8.2.3	Interno(ch.): IP2X - Esterno(min.):IP23	IP 00, 2X, 3X, 4X, 5X, 6X	IP 55
Resistenza alla corrosione	10.2.2	Normali disposizioni Interno / Esterno	Nessuna	Installazione per Interno
Temperatura dell'aria ambiente — limite inferiore	7.1.1	Interno: — 5 °C / Esterno: — 25 °C	Nessuna	-5 °C
Temperatura dell'aria ambiente — limite superiore	7.1.1	40° C	Nessuna	40 °C
Temperatura dell'aria ambiente — massimo valore medio giornaliero	7.1.1, 9.2	35° C	Nessuna	35 °C
Massima umidità relativa	7.1.2	Interno: 50 % con 40 °C / Esterno: 100 % con 25 °C	Nessuna	50 % con 40 °C
Grado di inquinamento (dell'ambiente di installazione)	7.1.3	Industriale: 3	1, 2, 3, 4	2
Altitudine	7.1.4	<2000m	Nessuna	< 2000 m
Ambiente EMC (A o B)	9.4, 10.12, Allegato J	A / B	A / B	B
Metodi di installazione				
Tipo	3.3, 5.6	Standard del costruttore	Varie, es. montato a pavimento/parete	Quadro addossato a parete
Dispositivi di funzionamento				
Accesso a dispositivi manovrati manualmente	8.4		Persone autorizzate / Persone comuni	Persone comuni
Manutenzione e miglioramento				
Metodo di collegamento delle unità funzionali	8.5.101		F: fissi / D: sezionabili / W: estraibili	F-collegamenti fissi
Forma di segregazione	8.101		Forma 1, 2, 3, 4	Forma 1
Capacità di portare corrente				
Corrente nominale del quadro InA (Ampere)	5.3.1, 8.4.3.2.3, 8.5.3, 8.8, 10.10.2, 10.10.3, 10.11.5, Allegato E	Standard del costruttore, secondo l'applicazione	Nessuna	32 A

Studio Tecnico Blangetti & Associati
Via della Magnina, 1
12100 Cuneo (CN)
tel. 0171.266786
info@studioblangetti.it

OGGETTO:
ATC Piemonte Sud
Via S. Bernardo
12084 Mondovì CN

Quadro	N. COMMESSA	SIGLA QUADRO	N. REVISIONE	DATA REVISIONE	ELABORATO	CONTROLLATO	FILE	DATA EMISSIONE
QSC-A	2247	QSC-A					cei001001	21/06/2024
DESCRIZIONE							ELABORATO	CONTROLLATO
QUADRO SOTTO CONTATORE ALLOGGIO "A"							FOGLIO 1	SEGUE 2

Progetto INTEGRA

DATI DELLA FORNITURA			Frequenza
Sistema/UT	Fasi	Tensione [V]	[Hz]
TT 50 V	F+N	230	50

SPECIFICHE TECNICHE E PRESTAZIONALI DEL QUADRO (NORMA CEI EN 61439)

Caratteristiche	Riferimento ad articoli o paragrafi	Disposizioni di base	Opzioni riportate nella Norma	Prescrizioni dell'utilizzatore
Capacità di tenuta al cortocircuito				
Corrente di cortocircuito presunta ai terminali di alimentazione Icp (kA)	3.8.7	Determinata dal sistema elettrico	Nessuna	Icp 0.981 kA - Icc/Icw 6 kA
Corrente di cortocircuito presunta nel neutro	10.11.5.3.5	Max. 60% dei valori delle fasi	Nessuna	Icp 0.981 kA - Icc/Icw 4,5 kA
Corrente di cortocircuito presunta nel circuito di protezione	10.11.5.6	Max. 60% dei valori delle fasi	Nessuna	Icp 0.981 kA - Icc/Icw 4,5 kA
Requisiti di un SCPD nell'unità funzionale di entrata	9.3.2	Secondo condizioni installazione locali	SI / NO	Si
Protezione delle persone contro la scossa elettrica, in accordo con la IEC 60364-4-41				
Protezione in caso di guasto (contro i contatti indiretti)	8.4.3	Secondo condizioni installazione locali	Disconnessione automatica dell'alimentazione / Separazione elettrica / Isolamento completo	Disconnesione automatica dell'alimentazione
Condizioni di installazione				
Tipo di ambiente	3.5, 8.1.4, 8.2	Standard del costruttore, secondo l'applicazione	Interno / Esterno	Interno
Protezione contro l'ingresso di corpi solidi e di acqua	8.2.2, 8.2.3	Interno(ch.): IP2X - Esterno(min.):IP23	IP 00, 2X, 3X, 4X, 5X, 6X	IP 41
Resistenza alla corrosione	10.2.2	Normali disposizioni Interno / Esterno	Nessuna	Installazione per Interno
Temperatura dell'aria ambiente — limite inferiore	7.1.1	Interno: — 5 °C / Esterno: — 25 °C	Nessuna	-5 °C
Temperatura dell'aria ambiente — limite superiore	7.1.1	40° C	Nessuna	40 °C
Temperatura dell'aria ambiente — massimo valore medio giornaliero	7.1.1, 9.2	35° C	Nessuna	35 °C
Massima umidità relativa	7.1.2	Interno: 50 % con 40 °C / Esterno: 100 % con 25 °C	Nessuna	50 % con 40 °C
Grado di inquinamento (dell'ambiente di installazione)	7.1.3	Industriale: 3	1, 2, 3, 4	1
Altitudine	7.1.4	<2000m	Nessuna	< 2000 m
Ambiente EMC (A o B)	9.4, 10.12, Allegato J	A / B	A / B	B
Metodi di installazione				
Tipo	3.3, 5.6	Standard del costruttore	Varie, es. montato a pavimento/parete	Quadro incassato nella parete
Dispositivi di funzionamento				
Accesso a dispositivi manovrati manualmente	8.4		Persone autorizzate / Persone comuni	Persone comuni
Manutenzione e miglioramento				
Metodo di collegamento delle unità funzionali	8.5.101		F: fissi / D: sezionabili / W: estraibili	F-collegamenti fissi
Forma di segregazione	8.101		Forma 1, 2, 3, 4	Forma 1
Capacità di portare corrente				
Corrente nominale del quadro InA (Ampere)	5.3.1, 8.4.3.2.3, 8.5.3, 8.8, 10.10.2, 10.10.3, 10.11.5, Allegato E	Standard del costruttore, secondo l'applicazione	Nessuna	32 A

Studio Tecnico Blangetti & Associati
Via della Magnina, 1
12100 Cuneo (CN)
tel. 0171.266786
info@studioblangetti.it

OGGETTO:
ATC Piemonte Sud
Via S. Bernardo
12084 Mondovì CN

Quadro	N. COMMESSA	SIGLA QUADRO	N. REVISIONE	DATA REVISIONE	ELABORATO	CONTROLLATO	FILE	DATA EMISSIONE
QA-A	2247	QA-A					cei002002	21/06/2024
DESCRIZIONE: QUADRO ALLOGGIO "A"							ELABORATO	CONTROLLATO
							FOGLIO 2	SEGUE 3

Progetto INTEGRA

DATI DELLA FORNITURA			Frequenza
Sistema/UT	Fasi	Tensione [V]	[Hz]
TT 50 V	F+N	230	50

SPECIFICHE TECNICHE E PRESTAZIONALI DEL QUADRO (NORMA CEI EN 61439)

Caratteristiche	Riferimento ad articoli o paragrafi	Disposizioni di base	Opzioni riportate nella Norma	Prescrizioni dell'utilizzatore
Capacità di tenuta al cortocircuito				
Corrente di cortocircuito presunta ai terminali di alimentazione Icp (kA)	3.8.7	Determinata dal sistema elettrico	Nessuna	Icp 6 kA - Icc/Icw 6 kA
Corrente di cortocircuito presunta nel neutro	10.11.5.3.5	Max. 60% dei valori delle fasi	Nessuna	Icp 6 kA - Icc/Icw 6 kA
Corrente di cortocircuito presunta nel circuito di protezione	10.11.5.6	Max. 60% dei valori delle fasi	Nessuna	Icp 6 kA - Icc/Icw 6 kA
Requisiti di un SCPD nell'unità funzionale di entrata	9.3.2	Secondo condizioni installazione locali	SI / NO	Si
Protezione delle persone contro la scossa elettrica, in accordo con la IEC 60364-4-41				
Protezione in caso di guasto (contro i contatti indiretti)	8.4.3	Secondo condizioni installazione locali	Disconnessione automatica dell'alimentazione / Separazione elettrica / Isolamento completo	Disconnesione automatica dell'alimentazione
Condizioni di installazione				
Tipo di ambiente	3.5, 8.1.4, 8.2	Standard del costruttore, secondo l'applicazione	Interno / Esterno	Interno
Protezione contro l'ingresso di corpi solidi e di acqua	8.2.2, 8.2.3	Interno(ch.): IP2X - Esterno(min.):IP23	IP 00, 2X, 3X, 4X, 5X, 6X	IP 55
Resistenza alla corrosione	10.2.2	Normali disposizioni Interno / Esterno	Nessuna	Installazione per Interno
Temperatura dell'aria ambiente — limite inferiore	7.1.1	Interno: — 5 °C / Esterno: — 25 °C	Nessuna	-5 °C
Temperatura dell'aria ambiente — limite superiore	7.1.1	40° C	Nessuna	40 °C
Temperatura dell'aria ambiente — massimo valore medio giornaliero	7.1.1, 9.2	35° C	Nessuna	35 °C
Massima umidità relativa	7.1.2	Interno: 50 % con 40 °C / Esterno: 100 % con 25 °C	Nessuna	50 % con 40 °C
Grado di inquinamento (dell'ambiente di installazione)	7.1.3	Industriale: 3	1, 2, 3, 4	2
Altitudine	7.1.4	<2000m	Nessuna	< 2000 m
Ambiente EMC (A o B)	9.4, 10.12, Allegato J	A / B	A / B	B
Metodi di installazione				
Tipo	3.3, 5.6	Standard del costruttore	Varie, es. montato a pavimento/parete	Quadro addossato a parete
Dispositivi di funzionamento				
Accesso a dispositivi manovrati manualmente	8.4		Persone autorizzate / Persone comuni	Persone comuni
Manutenzione e miglioramento				
Metodo di collegamento delle unità funzionali	8.5.101		F: fissi / D: sezionabili / W: estraibili	F-collegamenti fissi
Forma di segregazione	8.101		Forma 1, 2, 3, 4	Forma 1
Capacità di portare corrente				
Corrente nominale del quadro InA (Ampere)	5.3.1, 8.4.3.2.3, 8.5.3, 8.8, 10.10.2, 10.10.3, 10.11.5, Allegato E	Standard del costruttore, secondo l'applicazione	Nessuna	32 A

Studio Tecnico Blangetti & Associati
Via della Magnina, 1
12100 Cuneo (CN)
tel. 0171.266786
info@studioblangetti.it

OGGETTO:
ATC Piemonte Sud
Via S. Bernardo
12084 Mondovì CN

Quadro	N. COMMESSA	SIGLA QUADRO	N. REVISIONE	DATA REVISIONE	ELABORATO	CONTROLLATO	FILE	DATA EMISSIONE
QSC-B	2247	QSC-B					cei003003	21/06/2024
DESCRIZIONE: QUADRO SOTTO CONTATORE ALLOGGIO "B"							ELABORATO	CONTROLLATO
							FOGLIO 3	SEGUE 4

Progetto INTEGRA

DATI DELLA FORNITURA			Frequenza
Sistema/UT	Fasi	Tensione [V]	[Hz]
TT 50 V	F+N	230	50

SPECIFICHE TECNICHE E PRESTAZIONALI DEL QUADRO (NORMA CEI EN 61439)

Caratteristiche	Riferimento ad articoli o paragrafi	Disposizioni di base	Opzioni riportate nella Norma	Prescrizioni dell'utilizzatore
Capacità di tenuta al cortocircuito				
Corrente di cortocircuito presunta ai terminali di alimentazione Icp (kA)	3.8.7	Determinata dal sistema elettrico	Nessuna	Icp 0.981 kA - Icc/Icw 6 kA
Corrente di cortocircuito presunta nel neutro	10.11.5.3.5	Max. 60% dei valori delle fasi	Nessuna	Icp 0.981 kA - Icc/Icw 4,5 kA
Corrente di cortocircuito presunta nel circuito di protezione	10.11.5.6	Max. 60% dei valori delle fasi	Nessuna	Icp 0.981 kA - Icc/Icw 4,5 kA
Requisiti di un SCPD nell'unità funzionale di entrata	9.3.2	Secondo condizioni installazione locali	SI / NO	Si
Protezione delle persone contro la scossa elettrica, in accordo con la IEC 60364-4-41				
Protezione in caso di guasto (contro i contatti indiretti)	8.4.3	Secondo condizioni installazione locali	Disconnessione automatica dell'alimentazione / Separazione elettrica / Isolamento completo	Disconnesione automatica dell'alimentazione
Condizioni di installazione				
Tipo di ambiente	3.5, 8.1.4, 8.2	Standard del costruttore, secondo l'applicazione	Interno / Esterno	Interno
Protezione contro l'ingresso di corpi solidi e di acqua	8.2.2, 8.2.3	Interno(ch.): IP2X - Esterno(min.):IP23	IP 00, 2X, 3X, 4X, 5X, 6X	IP 41
Resistenza alla corrosione	10.2.2	Normali disposizioni Interno / Esterno	Nessuna	Installazione per Interno
Temperatura dell'aria ambiente — limite inferiore	7.1.1	Interno: — 5 °C / Esterno: — 25 °C	Nessuna	-5 °C
Temperatura dell'aria ambiente — limite superiore	7.1.1	40° C	Nessuna	40 °C
Temperatura dell'aria ambiente — massimo valore medio giornaliero	7.1.1, 9.2	35° C	Nessuna	35 °C
Massima umidità relativa	7.1.2	Interno: 50 % con 40 °C / Esterno: 100 % con 25 °C	Nessuna	50 % con 40 °C
Grado di inquinamento (dell'ambiente di installazione)	7.1.3	Industriale: 3	1, 2, 3, 4	1
Altitudine	7.1.4	<2000m	Nessuna	< 2000 m
Ambiente EMC (A o B)	9.4, 10.12, Allegato J	A / B	A / B	B
Metodi di installazione				
Tipo	3.3, 5.6	Standard del costruttore	Varie, es. montato a pavimento/parete	Quadro incassato nella parete
Dispositivi di funzionamento				
Accesso a dispositivi manovrati manualmente	8.4		Persone autorizzate / Persone comuni	Persone comuni
Manutenzione e miglioramento				
Metodo di collegamento delle unità funzionali	8.5.101		F: fissi / D: sezionabili / W: estraibili	F-collegamenti fissi
Forma di segregazione	8.101		Forma 1, 2, 3, 4	Forma 1
Capacità di portare corrente				
Corrente nominale del quadro InA (Ampere)	5.3.1, 8.4.3.2.3, 8.5.3, 8.8, 10.10.2, 10.10.3, 10.11.5, Allegato E	Standard del costruttore, secondo l'applicazione	Nessuna	32 A

Studio Tecnico Blangetti & Associati
Via della Magnina, 1
12100 Cuneo (CN)
tel. 0171.266786
info@studioblangetti.it

OGGETTO:
ATC Piemonte Sud
Via S. Bernardo
12084 Mondovì CN

Quadro	N. COMMESSA	SIGLA QUADRO	N. REVISIONE	DATA REVISIONE	ELABORATO	CONTROLLATO	FILE	DATA EMISSIONE
QA-B	2247	QA-B					cei004004	21/06/2024
DESCRIZIONE: QUADRO ALLOGGIO "B"							ELABORATO	CONTROLLATO
							FOGLIO 4	SEGUE -

Dati barratura: 230V - 50Hz - Icc = 5,181 kA - Id: 0,3 A

AL FG 2



Sigla utenza		QSC-A Q-0	QSC-A Q-1	QSC-A Q-2	QSC-A Q-3			
Descrizione		GENERALE IMPIANTO (RIARMO AUTOMATICO)	AL QUADRO ALLOGGIO "A"	MONTASCALE	VIDEOCITOFONO			
Potenza / Corrente di impiego	[kW]/[A]	5,5 / 25	4,45 / 20	1 / 4,577	0,05 / 0,229			
Corrente nominale del circuito (InA o Inc) / RDF	[A]/[..]	26 / 1	--- / 1	13 / 1	8 / 1			
Corrente nominale dell'unita' funzionale (InA o Inc) x RDF	[A]	26	---	13	8			
Dati Apparecchiatura	Curva / Taglia (Ith o In) [..]/[A]	C / 32	--- / ---	C / 16	C / 10			
	Marca	BTicino	---	BTicino	BTicino			
	Modello	FN82C32+G24AS32	---	GN8813A16	FN81NC10			
	In (max/min/reg) [A]	---/---/32	---/---/---	---/---/16	---/---/10			
	Im (max/min/reg) [A]	---/---/279	---/---/---	---/---/136	---/---/88			
	Id (max/min/reg) - Classe differenziale [A]	0,3 - Cl. A S	---	0,03 - Cl. A	---			
	P.d.I. / Norma P.d.I. [kA]/[..]	6 / EN 60898 - Icn	--- / ---	6 / EN 60898 - Icn	6 / EN 60898 - Icn			
Contattore (tipo) / Rele' Termico (tipo/reg)								
VARIE (tipo di componente)								
Polarita'		Monofase L1+N	Monofase L1+N	Monofase L1+N	Monofase L1+N			
Conduttore Esterno	Tipo di cavo	---	FG16OR16	FS17	FS17			
	Sezione / Lunghezza [mmq]/[m]	--- / ---	1(2x6) / 30	2(1x2,5)+(1PE2,5) / 15	2(1x1,5)+(1PE1,5) / 20			

Studio Tecnico Blangetti & Associati
Via della Magnina, 1
12100 Cuneo (CN)
tel. 0171.266786
info@studioblangetti.it

OGGETTO:
ATC Piemonte Sud
Via S. Bernardo
12084 Mondovì CN

Quadro	N. COMMESSA	SIGLA QUADRO
QSC-A	2247	QSC-A

DESCRIZIONE
QUADRO SOTTO CONTATORE ALLOGGIO "A"

N. REVISIONE	DATA REVISIONE	ELABORATO	CONTROLLATO

FILE uni001001	DATA EMISSIONE 21/06/2024
ELABORATO	CONTROLLATO
FOGLIO 1	SEGUE 2



Centralino a parete IP55
2x12 moduli

Studio Tecnico Blangetti & Associati
Via della Magnina, 1
12100 Cuneo (CN)
tel. 0171.266786
info@studioblangetti.it

OGGETTO:
ATC Piemonte Sud
Via S. Bernardo
12084 Mondovì CN

Quadro	N. COMMESSA	SIGLA QUADRO
QSC-A	2247	QSC-A

DESCRIZIONE
Schema funzionale

N. REVISIONE	DATA REVISIONE	ELABORATO	CONTROLLATO

FILE	DATA EMISSIONE
uni001002	21/06/2024
ELABORATO	CONTROLLATO
FOGLIO 2	SEGUE 3

SCHEMI AUSILIARI
QUADRO SOTTO CONTATORE ALLOGGIO "A"
QSC-A

				DATA	21/06/2024	FILE : 2247F02.dwg	Studio Tecnico Blangetti & Associati	Via della Magnina, 1 12100 Cuneo (CN) tel. 0171.266786 info@studioblangetti.it	*PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO* *ATC Piemonte Sud* *Via S. Bernardo – 12084 Mondovì CN*	2247F02	=
				DISEGN.	GB						+
01	FINE LAVORI	14/11/23	GB	VISTO		SOST. DA :				2247	FG. 1
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	GB	SOST. IL :			TITOLO		F.S. 2



N.B. L'ALIMENTAZIONE DEL SISTEMA VIDEOCITOFONICO VERRA' DERIVATA DALL'ALLOGGIO "A" MA SARA' A SERVIZIO DI ENTRAMBI GLI ALLOGGI COLLEGANDO I TOUCHSCREEN AL BUS VIDEOCITOFONIA. L'ALIMENTATORE DOVRA' ESSERE INSERITO ALL'INTERNO DI UNA SCATOLA DI DERIVAZIONE CON BARRA DIN DEDICATA

REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA
01	FINE LAVORI	14/11/23	GB

DATA	21/06/2024
DISEGN.	GB
VISTO	
APPR.	GB

FILE : 2247F02.dwg
SOST. DA :
SOST. IL :

Studio Tecnico Blangetti & Associati
Via della Magnina, 1
12100 Cuneo (CN)
tel. 0171.266786
info@studioblangetti.it

PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO
ATC Piemonte Sud
Via S. Bernardo – 12084 Mondovì CN

VIDEOCITOFONIA

2247F02

=
+

2247

FG. 2
F.S. /

Da Quadro [Sigla]:	QSC-A
Partenza [Sigla]:	QSC-A Q-1
Cavo tipo:	FG16OR16
Materiale Isolante:	EPR
Materiale conduttore:	RAME
Sezione [mm²]:	1(2x6)
Lunghezza [m]:	30
Doppio isolamento in ingresso:	SI
Nota:	



Sigla utenza			QA Q-0	QA Q-1	QA Q-2	QA Q-3	QA Q-4	QA Q-5	QA Q-6
Descrizione			GENERALE QUADRO	GENERALE UTENZE CON RIARMO AUTOMATICO	ILLUMINAZIONE	FORZA MOTRICE	FRIGO	TAPPARELLE MOTORIZZATE	AUSILIARI
Potenza / Corrente di impiego		[kW]/[A]	4,45 / 20	1,05 / 4,805	0,15 / 0,686	0,75 / 3,432	0,3 / 1,373	0,8 / 3,661	0,1 / 0,458
Corrente nominale del circuito (InA o Inc) / RDF		[A]/[..]	32 / 1	16 / 1	8 / 1	13 / 1	13 / 1	13 / 1	8 / 1
Corrente nominale dell'unita' funzionale (InA o Inc) x RDF		[A]	32	16	8	13	13	13	8
Dati Apparecchiatura	Curva / Taglia (Ith o In)	[..]/[A]	--- / 40	C / 20	C / 10	C / 16	C / 16	C / 16	C / 10
	Marca		SCHNEIDER	BTicino	BTicino	BTicino	BTicino	BTicino	BTicino
	Modello		iSW-NA	GA8813A20	FA881C10	FA881C16	FA881C16	FA881C16	FA881C10
	In (max/min/reg)	[A]	40	---/---/20	---/---/10	---/---/16	---/---/16	---/---/16	---/---/10
	Im (max/min/reg)	[A]	---/---/---	---/---/200	---/---/100	---/---/160	---/---/160	---/---/160	---/---/100
	Id (max/min/reg) - Classe differenziale	[A]	---	0,03 - Cl. A	---	---	---	---	---
	P.d.I. / Norma P.d.I.	[kA]/[..]	0 / ---	4,5 / EN 60898 - Icn	4,5 / EN 60898 - Icn	4,5 / EN 60898 - Icn	4,5 / EN 60898 - Icn	4,5 / EN 60898 - Icn	4,5 / EN 60898 - Icn
Contattore (tipo) / Rele' Termico (tipo/reg)									
VARIE (tipo di componente)									
Polarita'			Monofase L1+N	Monofase L1+N	Monofase L1+N	Monofase L1+N	Monofase L1+N	Monofase L1+N	Monofase L1+N
Conduttore Esterno	Tipo di cavo		---	---	FS17	FS17	FS17	FS17	FS17
	Sezione / Lunghezza	[mmq]/[m]	--- / ---	--- / ---	2(1x1,5)+(1PE1,5) / 20	2(1x2,5)+(1PE2,5) / 20	2(1x2,5)+(1PE2,5) / 20	2(1x2,5)+(1PE2,5) / 20	2(1x1,5)+(1PE1,5) / 20

Studio Tecnico Blangetti & Associati
Via della Magnina, 1
12100 Cuneo (CN)
tel. 0171.266786
info@studioblangetti.it

OGGETTO:
ATC Piemonte Sud
Via S. Bernardo
12084 Mondovì CN

Quadro	N. COMMESSA	SIGLA QUADRO
QA-A	2247	QA-A

DESCRIZIONE
QUADRO ALLOGGIO "A"

N. REVISIONE	DATA REVISIONE	ELABORATO	CONTROLLATO

FILE uni002003	DATA EMISSIONE 21/06/2024
ELABORATO	CONTROLLATO
FOGLIO 3	SEGUE 4



Sigla utenza			QA Q-7	QA Q-8	QA Q-9	QA Q-10	QA Q-11	QA Q-12
Descrizione			GENERALE UTENZE SENZA RIARMO AUTOMATICO	PIANO INDUZIONE	BOILER IN POMPA DI CALORE	FORNO	LAVASTOVIGLIE	LAVATRICE
Potenza / Corrente di impiego		[kW]/[A]	3,4 / 16	3 / 14	1,5 / 6,865	2 / 9,153	1 / 4,577	1 / 4,577
Corrente nominale del circuito (InA o Inc) / RDF		[A]/[..]	16 / 1	13 / 1	13 / 1	13 / 1	13 / 1	13 / 1
Corrente nominale dell'unita' funzionale (InA o Inc) x RDF		[A]	16	13	13	13	13	13
Dati Apparecchiatura	Curva / Taglia (Ith o In)	[..]/[A]	C / 20	C / 16	C / 16	C / 16	C / 16	C / 16
	Marca		BTicino	BTicino	BTicino	BTicino	BTicino	BTicino
	Modello		GA8813A20	FA881C16	FA881C16	FA881C16	FA881C16	FA881C16
	In (max/min/reg)	[A]	---/---/20	---/---/16	---/---/16	---/---/16	---/---/16	---/---/16
	Im (max/min/reg)	[A]	---/---/200	---/---/160	---/---/160	---/---/160	---/---/160	---/---/160
	Id (max/min/reg) - Classe differenziale	[A]	0,03 - Cl. A	---	---	---	---	---
	P.d.I. / Norma P.d.I.	[kA]/[..]	4,5 / EN 60898 - Icn	4,5 / EN 60898 - Icn	4,5 / EN 60898 - Icn	4,5 / EN 60898 - Icn	4,5 / EN 60898 - Icn	4,5 / EN 60898 - Icn
Contattore (tipo) / Rele' Termico (tipo/reg)								
VARIE (tipo di componente)								
Polarita'			Monofase L1+N	Monofase L1+N	Monofase L1+N	Monofase L1+N	Monofase L1+N	Monofase L1+N
Conduttore Esterno	Tipo di cavo		---	FS17	FS17	FS17	FS17	FS17
	Sezione / Lunghezza	[mmq]/[m]	--- / ---	2(1x4)+(1PE4) / 20	2(1x4)+(1PE4) / 20	2(1x2,5)+(1PE2,5) / 20	2(1x2,5)+(1PE2,5) / 20	2(1x2,5)+(1PE2,5) / 20

Studio Tecnico Blangetti & Associati
Via della Magnina, 1
12100 Cuneo (CN)
tel. 0171.266786
info@studioblangetti.it

OGGETTO:
ATC Piemonte Sud
Via S. Bernardo
12084 Mondovì CN

Quadro	N. COMMESSA	SIGLA QUADRO	N. REVISIONE	DATA REVISIONE	ELABORATO	CONTROLLATO	FILE	DATA EMISSIONE
QA-A	2247	QA-A					uni002004	21/06/2024
DESCRIZIONE: QUADRO ALLOGGIO "A"							ELABORATO	CONTROLLATO
							FOGLIO 4	SEGUE 5



Centralino incasso IP43
4x18 moduli

Studio Tecnico Blangetti & Associati
Via della Magnina, 1
12100 Cuneo (CN)
tel. 0171.266786
info@studioblangetti.it

OGGETTO:
ATC Piemonte Sud
Via S. Bernardo
12084 Mondovì CN

Quadro	N. COMMESSA	SIGLA QUADRO
QA-A	2247	QA-A

DESCRIZIONE
Schema funzionale

N. REVISIONE	DATA REVISIONE	ELABORATO	CONTROLLATO

FILE	DATA EMISSIONE
uni002005	21/06/2024
ELABORATO	CONTROLLATO
FOGLIO 5	SEGUE 6

SCHEMI AUSILIARI
QUADRO ALLOGGIO "A" E "B"
QA-A e QA-B

				DATA	21/06/2024	FILE : 2247F02.dwg	Studio Tecnico Blangetti & Associati	Via della Magnina, 1 12100 Cuneo (CN) tel. 0171.266786 info@studioblangetti.it	PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO ATC Piemonte Sud Via S. Bernardo – 12084 Mondovì CN	2247F02	=
				DISEGN.	GB						+
01	FINE LAVORI	14/11/23	GB	VISTO		SOST. DA :				2247	FG. 1
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	GB	SOST. IL :			TITOLO		F.S. 2



ALIMENTATORE BUS SCS (9 MODULI)

SERVER (6 MODULI)

				DATA	21/06/2024	FILE : 2247F02.dwg	
				DISEGN.	GB		
01	FINE LAVORI	14/11/23	GB	VISTO		SOST. DA :	
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	GB	SOST. IL :	

Studio Tecnico Blangetti & Associati
Via della Magnina, 1
12100 Cuneo (CN)
tel. 0171.266786
info@studioblangetti.it

PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO
ATC Piemonte Sud
Via S. Bernardo – 12084 Mondovì CN

DOMOTICA - BUS SCS E SERVER

2247F02

=
+

2247

FG. 2
F.S. 3



				DATA	21/06/2024	FILE : 2247F02.dwg	Studio Tecnico Blangetti & Associati — Via della Magnina, 1 12100 Cuneo (CN) tel. 0171.266786 info@studioblangetti.it	PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO ATC Piemonte Sud Via S. Bernardo – 12084 Mondovì CN	2247F02	=
				DISEGN.	GB					+
01	FINE LAVORI	14/11/23	GB	VISTO		SOST. DA :			2247	FG. 3
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	GB	SOST. IL :		DOMOTICA - TOUCH SCREEN		F.S. 4



				DATA	21/06/2024	FILE : 2247F02.dwg
				DISEGN.	GB	
01	FINE LAVORI	14/11/23	GB	VISTO		SOST. DA :
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	GB	SOST. IL :

Studio Tecnico Blangetti & Associati
Via della Magnina, 1
12100 Cuneo (CN)
tel. 0171.266786
info@studioblangetti.it

PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO
ATC Piemonte Sud
Via S. Bernardo – 12084 Mondovì CN

DOMOTICA - I/O DIGITALI

2247F02 | = | + | 2247 | FG. 4 | F.S. 5



				DATA	21/06/2024	FILE : 2247F02.dwg
				DISEGN.	GB	
01	FINE LAVORI	14/11/23	GB	VISTO		SOST. DA :
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	GB	SOST. IL :

Studio Tecnico Blangetti & Associati
Via della Magnina, 1
12100 Cuneo (CN)
tel. 0171.266786
info@studioblangetti.it

PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO
ATC Piemonte Sud
Via S. Bernardo – 12084 Mondovì CN

DOMOTICA - I/O DIGITALI

2247F02 | = | +

2247 | FG. 5 | F.S. 6



				DATA	21/06/2024	FILE : 2247F02.dwg	Studio Tecnico Blangetti & Associati — Via della Magnina, 1 12100 Cuneo (CN) tel. 0171.266786 info@studioblangetti.it	PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO ATC Piemonte Sud Via S. Bernardo – 12084 Mondovì CN	2247F02	=
				DISEGN.	GB					+
01	FINE LAVORI	14/11/23	GB	VISTO		SOST. DA :		DOMOTICA - ELETTROSERRATURA	2247	FG. 6
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	GB	SOST. IL :				F.S. 7



				DATA	21/06/2024	FILE : 2247F02.dwg	Studio Tecnico Blangetti & Associati — Via della Magnina, 1 12100 Cuneo (CN) tel. 0171.266786 info@studioblangetti.it	PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO ATC Piemonte Sud Via S. Bernardo – 12084 Mondovì CN	2247F02	=
				DISEGN.	GB					+
01	FINE LAVORI	14/11/23	GB	VISTO		SOST. DA :		DOMOTICA - TIPICO COLLEGAMENTO TAPPARELLE	2247	FG. 7
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	GB	SOST. IL :				F.S. 8



				DATA	21/06/2024	FILE : 2247F02.dwg	
				DISEGN.	GB		
01	FINE LAVORI	14/11/23	GB	VISTO		SOST. DA :	
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	GB	SOST. IL :	

Studio Tecnico Blangetti & Associati
Via della Magnina, 1
12100 Cuneo (CN)
tel. 0171.266786
info@studioblangetti.it

PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO
ATC Piemonte Sud
Via S. Bernardo – 12084 Mondovì CN

DOMOTICA - TIPICO COMANDO LUCI

2247F02

=
+

2247

FG. 8
F.S. 9

Dati barratura: 230V - 50Hz - Icc = 6 kA

AL FG 7



Sigla utenza			QSC Q-0					
Descrizione			GENERALE IMPIANTO (RIARMO AUTOMATICO)					
Potenza / Corrente di impiego	[kW]/[A]		4,45 / 20					
Corrente nominale del circuito (InA o Inc) / RDF	[A]/[..]		26 / 1					
Corrente nominale dell'unita' funzionale (InA o Inc) x RDF	[A]		26					
Dati Apparecchiatura	Curva / Taglia (Ith o In) [..]/[A]		C / 32					
	Marca		BTicino					
	Modello		FN82C32+G24AS32					
	In (max/min/reg) [A]		---/---/32					
	Im (max/min/reg) [A]		---/---/279					
	Id (max/min/reg) - Classe differenziale [A]		0,3 - Cl. A S					
	P.d.I. / Norma P.d.I. [kA]/[..]		6 / EN 60898 - Icn					
Contattore (tipo) / Rele' Termico (tipo/reg)								
VARIE (tipo di componente)								
Polarita'			Monofase L1+N					
Conduttore Esterno	Tipo di cavo		FG16OR16					
	Sezione / Lunghezza [mmq]/[m]		1(2x6) / 30					

Studio Tecnico Blangetti & Associati
Via della Magnina, 1
12100 Cuneo (CN)
tel. 0171.266786
info@studioblangetti.it

OGGETTO:
ATC Piemonte Sud
Via S. Bernardo
12084 Mondovì CN

Quadro	N. COMMESSA	SIGLA QUADRO	N. REVISIONE	DATA REVISIONE	ELABORATO	CONTROLLATO	FILE	DATA EMISSIONE
QSC-B	2247	QSC-B					uni003006	21/06/2024
DESCRIZIONE: QUADRO SOTTO CONTATORE ALLOGGIO "B"							ELABORATO	CONTROLLATO
							FOGLIO 6	SEGUE 7



Centralino a parete IP55
1x8 moduli

Studio Tecnico Blangetti & Associati
Via della Magnina, 1
12100 Cuneo (CN)
tel. 0171.266786
info@studioblangetti.it

OGGETTO:
ATC Piemonte Sud
Via S. Bernardo
12084 Mondovì CN

Quadro	N. COMMESSA	SIGLA QUADRO
QSC-B	2247	QSC-B

DESCRIZIONE
Schema funzionale

N. REVISIONE	DATA REVISIONE	ELABORATO	CONTROLLATO

FILE	DATA EMISSIONE
uni003007	21/06/2024
ELABORATO	CONTROLLATO
FOGLIO 7	SEGUE 8

Da Quadro [Sigla]:	QSC-B
Partenza [Sigla]:	QSC Q-0
Cavo tipo:	FG16OR16
Materiale Isolante:	EPR
Materiale conduttore:	RAME
Sezione [mm²]:	1(2x6)
Lunghezza [m]:	30
Doppio isolamento in ingresso:	SI
Nota:	



Sigla utenza			QA Q-0	QA Q-1	QA Q-2	QA Q-3	QA Q-4	QA Q-5	QA Q-6
Descrizione			GENERALE QUADRO	GENERALE UTENZE CON RIARMO AUTOMATICO	ILLUMINAZIONE	FORZA MOTRICE	FRIGO	TAPPARELLE MOTORIZZATE	AUSILIARI
Potenza / Corrente di impiego		[kW]/[A]	4,45 / 20	1,05 / 4,805	0,15 / 0,686	0,75 / 3,432	0,3 / 1,373	0,8 / 3,661	0,1 / 0,458
Corrente nominale del circuito (InA o Inc) / RDF		[A]/[..]	32 / 1	16 / 1	8 / 1	13 / 1	13 / 1	13 / 1	8 / 1
Corrente nominale dell'unita' funzionale (InA o Inc) x RDF		[A]	32	16	8	13	13	13	8
Dati Apparecchiatura	Curva / Taglia (Ith o In)	[..]/[A]	--- / 40	C / 20	C / 10	C / 16	C / 16	C / 16	C / 10
	Marca		SCHNEIDER	BTicino	BTicino	BTicino	BTicino	BTicino	BTicino
	Modello		iSW-NA	GA8813A20	FA881C10	FA881C16	FA881C16	FA881C16	FA881C10
	In (max/min/reg)	[A]	40	---/---/20	---/---/10	---/---/16	---/---/16	---/---/16	---/---/10
	Im (max/min/reg)	[A]	---/---/---	---/---/200	---/---/100	---/---/160	---/---/160	---/---/160	---/---/100
	Id (max/min/reg) - Classe differenziale	[A]	---	0,03 - Cl. A	---	---	---	---	---
	P.d.I. / Norma P.d.I.	[kA]/[..]	0 / ---	4,5 / EN 60898 - Icn	4,5 / EN 60898 - Icn	4,5 / EN 60898 - Icn	4,5 / EN 60898 - Icn	4,5 / EN 60898 - Icn	4,5 / EN 60898 - Icn
Contattore (tipo) / Rele' Termico (tipo/reg)									
VARIE (tipo di componente)									
Polarita'			Monofase L1+N	Monofase L1+N	Monofase L1+N	Monofase L1+N	Monofase L1+N	Monofase L1+N	Monofase L1+N
Conduttore Esterno	Tipo di cavo		---	---	FS17	FS17	FS17	FS17	FS17
	Sezione / Lunghezza	[mmq]/[m]	--- / ---	--- / ---	2(1x1,5)+(1PE1,5) / 20	2(1x2,5)+(1PE2,5) / 20	2(1x2,5)+(1PE2,5) / 20	2(1x2,5)+(1PE2,5) / 20	2(1x1,5)+(1PE1,5) / 20

Studio Tecnico Blangetti & Associati
Via della Magnina, 1
12100 Cuneo (CN)
tel. 0171.266786
info@studioblangetti.it

OGGETTO:
ATC Piemonte Sud
Via S. Bernardo
12084 Mondovì CN

Quadro	N. COMMESSA	SIGLA QUADRO
QA-B	2247	QA-B

DESCRIZIONE
QUADRO ALLOGGIO "B"

N. REVISIONE	DATA REVISIONE	ELABORATO	CONTROLLATO

FILE uni004008	DATA EMISSIONE 21/06/2024
ELABORATO	CONTROLLATO
FOGLIO 8	SEGUE 9



Sigla utenza			QA Q-7	QA Q-8	QA Q-9	QA Q-10	QA Q-11	QA Q-12
Descrizione			GENERALE UTENZE SENZA RIARMO AUTOMATICO	PIANO INDUZIONE	BOILER IN POMPA DI CALORE	FORNO	LAVASTOVIGLIE	LAVATRICE
Potenza / Corrente di impiego		[kW]/[A]	3,4 / 16	3 / 14	1,5 / 6,865	2 / 9,153	1 / 4,577	1 / 4,577
Corrente nominale del circuito (InA o Inc) / RDF		[A]/[..]	16 / 1	13 / 1	13 / 1	13 / 1	13 / 1	13 / 1
Corrente nominale dell'unita' funzionale (InA o Inc) x RDF		[A]	16	13	13	13	13	13
Dati Apparecchiatura	Curva / Taglia (Ith o In)	[..]/[A]	C / 20	C / 16	C / 16	C / 16	C / 16	C / 16
	Marca		BTicino	BTicino	BTicino	BTicino	BTicino	BTicino
	Modello		GA8813A20	FA881C16	FA881C16	FA881C16	FA881C16	FA881C16
	In (max/min/reg)	[A]	---/---/20	---/---/16	---/---/16	---/---/16	---/---/16	---/---/16
	Im (max/min/reg)	[A]	---/---/200	---/---/160	---/---/160	---/---/160	---/---/160	---/---/160
	Id (max/min/reg) - Classe differenziale	[A]	0,03 - Cl. A	---	---	---	---	---
	P.d.I. / Norma P.d.I.	[kA]/[..]	4,5 / EN 60898 - Icn	4,5 / EN 60898 - Icn	4,5 / EN 60898 - Icn	4,5 / EN 60898 - Icn	4,5 / EN 60898 - Icn	4,5 / EN 60898 - Icn
Contattore (tipo) / Rele' Termico (tipo/reg)								
VARIE (tipo di componente)								
Polarita'			Monofase L1+N	Monofase L1+N	Monofase L1+N	Monofase L1+N	Monofase L1+N	Monofase L1+N
Conduttore Esterno	Tipo di cavo		---	FS17	FS17	FS17	FS17	FS17
	Sezione / Lunghezza	[mmq]/[m]	--- / ---	2(1x4)+(1PE4) / 20	2(1x4)+(1PE4) / 20	2(1x2,5)+(1PE2,5) / 20	2(1x2,5)+(1PE2,5) / 20	2(1x2,5)+(1PE2,5) / 20

Studio Tecnico Blangetti & Associati
Via della Magnina, 1
12100 Cuneo (CN)
tel. 0171.266786
info@studioblangetti.it

OGGETTO:
ATC Piemonte Sud
Via S. Bernardo
12084 Mondovì CN

Quadro	N. COMMESSA	SIGLA QUADRO
QA-B	2247	QA-B

DESCRIZIONE
QUADRO ALLOGGIO "B"

N. REVISIONE	DATA REVISIONE	ELABORATO	CONTROLLATO

FILE	DATA EMISSIONE
uni004009	21/06/2024
ELABORATO	CONTROLLATO
FOGLIO 9	SEGUE 10



Centralino incasso IP43
4x18 moduli

Studio Tecnico Blangetti & Associati
Via della Magnina, 1
12100 Cuneo (CN)
tel. 0171.266786
info@studioblangetti.it

OGGETTO:
ATC Piemonte Sud
Via S. Bernardo
12084 Mondovì CN

Quadro	N. COMMESSA	SIGLA QUADRO
QA-B	2247	QA-B

DESCRIZIONE
Schema funzionale

N. REVISIONE	DATA REVISIONE	ELABORATO	CONTROLLATO

FILE	DATA EMISSIONE
uni004010	21/06/2024
ELABORATO	CONTROLLATO
FOGLIO 10	SEGUE -

SCHEMI AUSILIARI
QUADRO ALLOGGIO "A" E "B"
QA-A e QA-B

				DATA	21/06/2024	FILE : 2247F02.dwg	Studio Tecnico Blangetti & Associati	Via della Magnina, 1 12100 Cuneo (CN) tel. 0171.266786 info@studioblangetti.it	PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO ATC Piemonte Sud Via S. Bernardo – 12084 Mondovì CN	2247F02	=
				DISEGN.	GB						+
01	FINE LAVORI	14/11/23	GB	VISTO		SOST. DA :				2247	FG. 1
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	GB	SOST. IL :			TITOLO		F.S. 2



ALIMENTATORE BUS SCS (9 MODULI)

SERVER (6 MODULI)

				DATA	21/06/2024	FILE : 2247F02.dwg	
				DISEGN.	GB		
01	FINE LAVORI	14/11/23	GB	VISTO		SOST. DA :	
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	GB	SOST. IL :	

Studio Tecnico Blangetti & Associati
Via della Magnina, 1
12100 Cuneo (CN)
tel. 0171.266786
info@studioblangetti.it

PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO
ATC Piemonte Sud
Via S. Bernardo – 12084 Mondovì CN

DOMOTICA - BUS SCS E SERVER

2247F02

=
+

2247

FG. 2
F.S. 3



				DATA	21/06/2024	FILE : 2247F02.dwg	Studio Tecnico Blangetti & Associati — Via della Magnina, 1 12100 Cuneo (CN) tel. 0171.266786 info@studioblangetti.it	PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO ATC Piemonte Sud Via S. Bernardo – 12084 Mondovì CN	2247F02	=
				DISEGN.	GB					+
01	FINE LAVORI	14/11/23	GB	VISTO		SOST. DA :			2247	FG. 3
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	GB	SOST. IL :		DOMOTICA - TOUCH SCREEN		F.S. 4



				DATA	21/06/2024	FILE : 2247F02.dwg
				DISEGN.	GB	
01	FINE LAVORI	14/11/23	GB	VISTO		SOST. DA :
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	GB	SOST. IL :

Studio Tecnico Blangetti & Associati
Via della Magnina, 1
12100 Cuneo (CN)
tel. 0171.266786
info@studioblangetti.it

PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO
ATC Piemonte Sud
Via S. Bernardo – 12084 Mondovì CN

DOMOTICA - I/O DIGITALI

2247F02 | = | + | 2247 | FG. 4 | F.S. 5



				DATA	21/06/2024	FILE : 2247F02.dwg
				DISEGN.	GB	
01	FINE LAVORI	14/11/23	GB	VISTO		SOST. DA :
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	GB	SOST. IL :

Studio Tecnico Blangetti & Associati
Via della Magnina, 1
12100 Cuneo (CN)
tel. 0171.266786
info@studioblangetti.it

PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO
ATC Piemonte Sud
Via S. Bernardo – 12084 Mondovì CN

DOMOTICA - I/O DIGITALI

2247F02 | = | +

2247 | FG. 5 | F.S. 6



				DATA	21/06/2024	FILE : 2247F02.dwg	Studio Tecnico Blangetti & Associati — Via della Magnina, 1 12100 Cuneo (CN) tel. 0171.266786 info@studioblangetti.it	PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO ATC Piemonte Sud Via S. Bernardo – 12084 Mondovì CN	2247F02	=
				DISEGN.	GB					+
01	FINE LAVORI	14/11/23	GB	VISTO		SOST. DA :		DOMOTICA - ELETTROSERRATURA	2247	FG. 6
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	GB	SOST. IL :				F.S. 7



				DATA	21/06/2024	FILE : 2247F02.dwg	Studio Tecnico Blangetti & Associati — Via della Magnina, 1 12100 Cuneo (CN) tel. 0171.266786 info@studioblangetti.it	PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO ATC Piemonte Sud Via S. Bernardo – 12084 Mondovì CN	2247F02	=
				DISEGN.	GB					+
01	FINE LAVORI	14/11/23	GB	VISTO		SOST. DA :		DOMOTICA - TIPICO COLLEGAMENTO TAPPARELLE	2247	FG. 7
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	GB	SOST. IL :				F.S. 8



				DATA	21/06/2024	FILE : 2247F02.dwg	
				DISEGN.	GB		
01	FINE LAVORI	14/11/23	GB	VISTO		SOST. DA :	
REV.	MODIFICA	DATA	FIRMA	APPR.	GB	SOST. IL :	

Studio Tecnico Blangetti & Associati
Via della Magnina, 1
12100 Cuneo (CN)
tel. 0171.266786
info@studioblangetti.it

PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO
ATC Piemonte Sud
Via S. Bernardo – 12084 Mondovì CN

DOMOTICA - TIPICO COMANDO LUCI

2247F02

=
+

2247

FG. 8
F.S. 9